

Kompenzátor

Kód produktu 2CKA006599A2290

Typové číslo 6596



POPIS

1. Zabraňuje samospusteniu/blikaniu úsporných svetelných zdrojov (kompaktné žiarivky, LED) ovládaných spínačmi s orientačným osvetlením. K tomuto nežiadúcemu javu dochádza vďaka vlastnostiam predradníka, ak je orientačná dútnavka alebo LED zapojená medzi napájacou fázou a svietidlom. Kompenzátor je účinný v obvodoch so spínačmi radenia 1So, 6So, 7So. Pripája sa paralelne ku svietidlu.
2. Zamedzuje preblikávaniu vypnutých mn halogénových žiaroviek alebo LED spôsobenému zvlnením napájacieho napätia alebo pri ovládaní krátkocestným stmievačom bez pripojeného vodiča N. Pripája sa paralelne k primárnej strane transformátora alebo k svietidlu.
3. Zabraňuje vzniku rušivého hluku elektronických transformátorov vo vypnutom stave pri ovládaní krátkocestným stmievačom bez pripojeného vodiča N. Pripája sa paralelne k primárnej strane transformátora.
4. Potláča zvlnenie napätia na riadiacom vedení pri skupinovom alebo centrálnom ovládaní žalúziových prístrojov Busch-Jalousiecontrol. Pripája sa medzi vstupom 1 ("Dole") a N, rovnako ako medzi vstupom 2 ("Hore") a N.

Rozmery: _x001F _Ø 22 × 25 mm

Dĺžka vodičov: cca 235 mm

250 V AC, 50 Hz