

# Kombinácia prepínača striedavého a zásuvky s ochranným kolíkom a viečkom, IP 44

**Kód produktu** 3932-20062 B

**Dizajn** Praktik

**Radenie** 6, 2P+PE

**Variant** biela



## POPIS

Spínač 10 AX, 250 V AC

Zásuvka 16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je nutné u krabice prístroja otvoriť odvapový otvor smerom k zemi.

Spodnú časť krabice prístroja možno otočiť o 180 ° pre prívod kábla zospodu.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	šedá	3932-20062 S
	béžová	3932-20062 D
	hnedá	3932-20062 H