

Prepínač krížový IP 66, s čírym priezorom

Kód produktu 3558-07751

Dizajn Garant

Radenie 7So, 7

Variant šedá



POPIS

Pre radenie So je nutné použiť orientačná tlejivku.

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa pri jeho krabici otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.