

Snímač pohybu Busch-Wächter® Sky KNX

Kód produktu 2CKA006132A0350

Typové číslo 6131/40-24-500

Variant biela



POPIS

Priemer oblasti detekcie pri výške inštalácie 6 ma 12 m pre prechádzajúce osoby: 18 ma 24 m

Vystupuje 23 mm nad povrch.

S integrovanou zbernicovou spojkou.

S dvoma kanálmi. Pre spínanie v závislosti na osvetlenosti a na pohybe prítomných osôb. Možno použiť ako snímač pohybu. Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacie funkcií. Pre riadenie na stálu osvetlenosť u dvoch nezávislých kanálov. Možno nastavovať IR vysielacom 6020-0-1133 (typ 6010-25) - pozri kapitolu Diaľkové ovládanie.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Nastavenie osvetlenosti: 1 lux až 1 000 luxov

Montážna výška: 4 až 12 m

Vstavaná hĺbka: 22 mm

Rozmery (vx š xh): 91 x 91 x 45 mm