

KNX/IP router Secure, radový

Kód produktu 2CDG110176R0011

Typové číslo IPR/S 3.5.1

Variant IP router Secure



POPIS

Prepojuje KNX zbernicu s ETHERNETOVOU sieťou a šifruje komunikáciu na chrbtici IP siete. Ku komunikácii využíva KNXnet/IP socure protokol (IP router – routing a tunneling).

Pre klientov je dostupných 5 tunneling serverov.

IP adresa môže byť pevne daná alebo ju je možné obdržať od DHCP servera.

KNX prístroje je možné programovať prostredníctvom siete LAN pri použití ETS.

IP router je možné použiť ako rýchlu líniovú alebo oblastnú spojku využívajúcu

siete LAN pre prenos telegramov medzi líniami alebo oblasťami s filtračnou tabuľkou v rozsahu 0 - 31 pre hlavné skupiny.

Štandardné komunikácie (multicast) je možné vypnúť, v tomto prípade môže

až 10 IPR/S 3.5.1 routerov použiť unicast komunikáciu.

Napájanie: 12 - 30 V DC alebo PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af class 1)

Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C

Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm

Šírka: 2 M

Detailní informace o výrobku