

Snímač prítomnosti Busch-Presence Corridor (Bluetooth, relé, 30 m)

Kód produktu 2CKA006800A2745

Typové číslo 6819/51-24-500

Variant biela



POPIS

Pre automatické spínanie a regulovanie svetidiel s predradníkmi DALI. Snímač odosiela centrálné telegramy a poskytuje napájanie pre ďalšie zariadenia DALI (max. 45 ks).

S rozhraním Bluetooth pre parametrizáciu a ovládanie.

Prispôsobenie všetkých nastavení pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu. Ovládanie osvetlenia pomocou aplikácie. Aplikácia pre iOS a Android je k stiahnutiu zadarmo.

Oblasť zachytenia: kužeľová (pri montážnej výške 3 m je priemetom na podlahu kruh \varnothing 10 m pre sediacu osobu, \varnothing 12 m pre chodiacu osobu)

Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocou pružinového mechanizmu.

Montážny otvor: \varnothing 68 mm

Montážna výška: 2 - 4 m

Nastaviteľné parametre:

– prahové osvetlenie (cca 5 - 2 000 lx)

– oneskorenie vypnutia (1 - 30 min.)

Nastavovacie prvky sú prístupné spredu.

Možnosť individuálnej deaktivácie a nastavenia citlivosti jednotlivých senzorov.

Časovo riadená funkcia základného osvetlenia.

2stupňové automatické vypínanie (podľa STN EN 15232).

Časovo riadená funkcia ochrany pred oslnením v noci.

Voliteľná simulácia prítomnosti.

Voliteľné dynamické oneskorenie vypnutia.

Indikácia stavu a detekcia pohybu pomocou LED.

Kľudová spotreba: 0,3 W

Stupeň krytia: IP 40

Pracovná teplota: $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$

Rozmery (Š × V × H): 94 × 94 × 83 mm

Vstavaná hĺbka: 60 mm

Farba snímača: biela (RAL 9016)

230 V AC, 50/60 Hz, 4vodičové pripojenie