

# Snímač pohybu s viacnásobnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II

**Kód produktu** 2CKA006132A0263

**Typové číslo** 6122/02-84-500

**Dizajn** future® linear, solo®, solo® carat, Busch-axcent®

**Variant** štúdiová biela

**Status** Výbeh



## POPIS

Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.

Štvorkanálový snímač pohybu.

Ovládacie prvky: posuvný spínač pre ručné nastavenie ZAP/Automat/VYP (prostredná polohu možno aretovať)

Dosah 1: čelne 15 m, bočne 5 m

Dosah 2: čelne 10 m, bočne 2,5 m

Uhol záberu: 180°

Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 5 lux až 150 lux

Montážna výška: 1,1 až 2,5 m





Montážna poloha: zvislá

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery (vx š xh): 63 x 63 x 28 mm

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 antracitová	2CKA006132A0283
 zamatová čierna	2CKA006132A0293
 hliníková strieborná	2CKA006132A0285
 zamatová biela	2CKA006132A0292