

# Prístroj ovládania podružného flex

**Kód produktu** 2CKA006800A3051

**Typové číslo** 64891 U-500

**Radenie** 1



## POPIS

Pre snímače pohybu Busch-Wächter® 180 flex.

Elektronický výstup prístroja slúži pre komunikáciu s ďalšími spínacími prístrojmi (nie je možné k nemu pripojiť záťaž).

Použitie: Ak má niekoľko snímačov pohybu ovládať jednu záťaž, pod jeden snímač (master) sa použije príslušný spínací prístroj a pod ostatné snímače (slave) sa použijú prístroje podružného ovládania, ktoré na master pri detekcii pohybu vysielajú signál (ak je hladina osvetlenia nižšia, než je nastavené na masteru, záťaž sa zapne).

je možné kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínačmi radenia 1/0).

Kľudová spotreba: 0,3 W

Pracovná teplota: -5 °C až +45 °C

Vstavaná hĺbka: 25 mm

2 300 W, 10 AX (cos  $\phi$  = 0,9), 300 V·A pre LEDi.

3vodičové pripojenie (nutný vodič N), 230 V AC, 50 Hz

Upevnenie šrúbami alebo rozperkami.

Šrúbové svorky (Pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá tlejivka, nesmie premost'ovať kontakt ovládača).