

Snímač pohybu IP55 Busch-Watchdog PRO 280, f@h

Kód produktu 2CKA006220A0913

Typové číslo BW-A4.1-135

Variant antracitová



POPIS

4kanálový zbernicový snímač pohybu free@home pre vnútorné, ale predovšetkým vonkajšie priestory.
Pre automatické spínanie akčných členov ABB-free@home v závislosti od pohybu a jas (neobsahuje akčný člen, páruje sa s kanálmi akčného člena spínacieho/stmievacieho).
Pripojenie k zbernici free@home priloženou zbernicovou svorkovnicou.
Uhol pokrytia: 280°
S automatickou stabilizáciou rozsahu.
S automatickým potlačením rušenia.
S automatickou ochranou proti oslneniu.
So 4 kanálmi pohybu.

Medzné hodnoty súmraku: 1 - 1.000Lux

Medzné hodnoty jas: 1.000 - 80.000

Uhol senzora: 280°

Počet PIR: 4

Oblasť zachytenia: výšec o polomere 16 m, so spodnou detekciou (pri výške montáže cca 2,5 m)

V aplikácii ABB-free@home® Next je možné nastavovať ešte ďalšie vlastnosti a funkcionality.

Možno kombinovať s ďalšími prvkami systému ABB-free@home:

- 1) ABB-flexTronics® wireless
- 2) ABB-free@home flex
- 3) ABB-free@home® wireless (bezzbernicový systém)

Montáž na stenu alebo na strop. Ochrana proti demontáži.

Stupeň krytia: IP 55

Pracovná teplota: -25 °C až +55 °C

Rozmery: 110 × 125 × 156 mm

Pokožková spotreba: max. 0,3 W

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Hliníková Strieborná	2CKA006220A0911
 Štúdiová Biela	2CKA006220A0912
 Ušľachtilá Oceľ	2CKA006220A0914

Upevnění šrouby.

Globálna stránka produktu